

Linienkoppler Sec KNX

Artikel-Nr.: 9080048

theben

KNX
Systemgeräte & Sets

Funktionsbeschreibung

- *Lieferbar ab Dezember 2025*
- Bereichskoppler zur Verbindung des KNX-Backbone (Hauptlinie) mit einer Bereichslinie (Sublinie)
- Linienkoppler zur Verbindung einer Bereichslinie (Hauptlinie) mit einer Linie (Sublinie)
- Segmentkoppler zur Erweiterung einer Linie (Hauptlinie) um weitere Segmente (Sublinie), nur mit ETS 6 verfügbar
- Filterfunktionen für Gruppentelegramme und physikalisch adressierte Telegramme konfigurierbar
- Filtern, Weiterleiten und Sperren von verschlüsselten und unverschlüsselten Telegrammen unabhängig von der Inbetriebnahme als KNX Data Secure-Produkt
- Secure Proxy für den gesicherten Datenaustausch zwischen gesicherten Geräten und Geräten, die nicht über KNX Secure gesichert sind, nur mit ETS 6 verfügbar
- Projektierung und Inbetriebnahme des Geräts ab ETS 4 bei Verwendung als Bereichskoppler, Linienkoppler oder Linienverstärker. Mit der ETS 6 (Empfehlung ab 6.1.0) zusätzliche Nutzung als Segmentkoppler und der Verwendung des Secure Proxy



Technische Daten

Linienkoppler Sec KNX	
Betriebsspannung KNX	Busspannung, ≤10 mA
Betriebsspannung	24 V DC
Breite	2 TE
Montageart	DIN-Schiene

Linienkoppler Sec KNX	
Anschlussart	KNX Busklemme
Schutzklasse	III
Schutzart	IP 20

Maßbilder

